

C2B4A-MS – Convertisseur 2 audio AES => 4 audio analogique symétrique

Le convertisseur **C2B4A** MiniFlex est idéal pour convertir des signaux audio numérique AES en signaux audio analogique symétrique. Le respect des normes et de l'art du traitement de l'audio numérique et analogique fait de ce convertisseur un matériel d'une très haute qualité.



Le boîtier MiniFlex utilisé pour intégrer cette électronique apporte la fiabilité et la robustesse nécessaire pour répondre aux demandes les plus variées. L'alimentation secteur est intégrée au boîtier du convertisseur **C2B4A**.

Caractéristiques Techniques

1 ou 2 entrées AES	Connecteurs XLR NEUTRIK 3pts femelle Norme : AES/EBU Echantillonnage : 48kHz / 24 bits Impédance/Type : 110ohms, symétrisé par transformateur Niveau d'entrée différentielle : 0.2V (Min) à 7.2V (Max) crête à crête
2 ou 4 sorties audio	Connecteurs XLR NEUTRIK 3pts mâles Niveau de l'audio : +22dB maximum. Bande passante : 20Hz – 18KHz
Alimentation	100-240Vac, 50-60Hz Consommation < 20W
Boîtier	MiniFlex, hauteur 1U, compact et robuste. Dimensions (LxPxH): rackable 19" 432x60x42mm



Face arrière convertisseur C2B4A-MS.

Existe en version convertisseur avec 2 ou 4 audio et en version analogique vers AES . Nous consulter.